

MODELO **GK3500is**
POTENCIA MAXIMA 3500 WATTS

POTENCIA CONTINUA 3200 WATTS

FRECUENCIA 60 HZ

CAPACIDAD TANQUE 3.5 LITROS

AUTONOMIA AL 50% 3.8 HORAS

PESO 28 KG

TIPO DE ARRANQUE MANUAL

DIMENSIONES 52 x 28 x 45 cm

TOMACORRIENTES
 2 x 120V 15 Amp
 1 x 240V 20 Amp

TIPO ALTERNADOR ESCOBILLAS

CLASE H

PROTECCIÓN IP 23

TOLERANCIA VOLTAJE 2%

REGULACIÓN VOLTAJE AVR ELECTRÓNICO

TIPO MOTOR 4 TIEMPOS

COMBUSTIBLE GASOLINA

CILINDRADA MOTOR 156 CC - LOW SPEED

FARICANTE MOTOR GENKINS

GOBERNADOR Electrónico

CAPACIDAD ACEITE 0.9 Litros

Nivel de Ruido a 7 Mt 58 dB (A)
